

## Обновление плееров SX 325,366 и серверов CMS


1. В данном архиве есть два архива . “modify\_flash\_PDS.2.0.0.2” – предназначен для обновления плееров, а “modify\_flash\_CMS.1.3.9.4” , для обновления серверов.
2. Чтобы обновить устройства, надо загрузить плеер, или сервер



3. Скачать и установить свободно распространяемую программу WinSCP , она нужна для того, чтобы загрузить патч на устройство ( скачать программу можно тут:<https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.10-Setup.exe> )
4. Скачать и установить SSH клиента, например, “PuTTY” для доступа к устройству ( скачать можно тут:  
<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html> )

Package files			
You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities. (Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the <a href="#">FAQ entry</a> .)			
<b>MSI (“Windows Installer”)</b>			
32-bit:	<a href="#">putty-0.74-installer.msi</a>	<a href="#">(or by FTP)</a>	<a href="#">(signature)</a>
64-bit:	<a href="#">putty-64bit-0.74-installer.msi</a>	<a href="#">(or by FTP)</a>	<a href="#">(signature)</a>
<b>Unix source archive</b>			
.tar.gz:	<a href="#">putty-0.74.tar.gz</a>	<a href="#">(or by FTP)</a>	<a href="#">(signature)</a>


5. Запустить на своем ПК WinSCP и при помощи протокола SFTP загрузить соответствующий файл на плеер, или сервер  
IP: введите IP адрес конкретного плеера или сервера  
ID: powerdigiS  
Password: Nexcom#1  
Скопируйте патч в папку /home/powerdigiS на плеере или сервере



6. Нажмите кнопку в интерфейсе WinSCP для запуска PuTTY. Для доступа к устройству, введите IP фвкус конкретного устройства.

ID: powerdigis

Password: Nexcom#1




7. Разархивируйте соответствующий патч( в нашем примере modify\_flash\_PDS.2.0.0.2.zip) и установите его, для этого, введите команды, выделенные черным

```
powerdigis@powerdigis:~$ unzip modify_flash_PDS.2.0.0.2.zip
powerdigis@powerdigis:~$ cd modify_flash_PDS.2.0.0.2/
powerdigis@powerdigis:~/modify_flash_PDS.2.0.0.2$ chmod 777 update.sh
powerdigis@powerdigis:~/modify_flash_PDS.2.0.0.2$ sudo ./update.sh
```

Примечание: не обращайтесь на предупреждения, это не влияет на процесс обновления: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

8. Перезапустите браузер Chrome , или другой, который вы используете для доступа на плеер или сервер, введите IP адрес плеера или сервера в строку URL и нажмите “ctrl+F5” чтобы почистить кеш браузера



9. Проверьте, что все функции загрузки работают

★ **PDS Content Import Flash:**



★ **PDS Presentation Import Flash:**



★ **PDS Schedule Import Flash:**

Function	Action
Import Schedule Settings	
Export Schedule Settings	

★ **PDS Firmware Update Import Flash:**



A dialog box with a light gray background. It contains three elements: a button labeled "Check Update" at the top, a dropdown menu in the middle with a downward-pointing arrow, and a button labeled "Import Firmware" at the bottom.

10. Конец процедуры обновления